


সম্মানিত গ্রাহক,

এই রিমোটটি আপনি **Vision, Vigo** সহ সকল ব্রাণ্ডের টিভির সাথে ব্যবহার করতে পারবেন। এজন্য আপনাকে রিমোটটি অবশ্যই টিভির সাথে পেয়ার করে নিতে হবে। পেয়ারিং এর সময় আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাণ্ড বা মডেলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কোড ব্যবহার করতে হবে।




কিভাবে পেয়ার করবেনঃ

উদাহরণ স্বরূপ আপনার টিভির পেয়ারিং কোডটি যদি Power+25 হয় তাহলে আপনি প্রথমে 1 Power বাটনটি চেপে ধরুন। 1 Power বাটনটি চেপে ধরে রাখা অবস্থায় 2 বাটনটি চাপুন, এক সেকেন্ডের মত চেপে ধরে রেখে ছেড়ে দিন, 2 বাটন টি ছেড়ে দিয়ে এবার 5 বাটনটি চাপ দিন (2 এবং 5 নাম্বার বাটন চাপার সময় অবশ্যই 1 Power বাটনটি চেপে ধরে রাখতে হবে, কোন অবস্থাতেই 1 Power বাটন টি ছাড়া যাবেনা)। এবার খেয়াল করুন রিমোট এর Indicator লাইটটি তিন বার জ্বলবে আর নিভবে। এতে আপনি নিশ্চিত হবেন যে আপনার পেয়ারিংটি সম্পন্ন হয়েছে। এবার 1 Power বাটনটি ছেড়ে দিন। উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে দেখবেন যে রিমোটটি আপনার টিভির সাথে কাজ করছে।

রিমোটটি যদি অন্য কোন মডেলের সাথে পেয়ার করতে চান সেক্ষেত্রে সঠিক পেয়ারিং কোডটি ব্যবহার করে একই পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

ব্যবহার বিধিঃ

১. একই মডেলের ভিন্ন ভিন্ন পেয়ারিং কোড থাকতে পারে।
২. একই সাথে এক বা একাধিক টিভির সাথে ব্যবহার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে টিভিগুলো একই ব্রাণ্ডের এবং একই সিরিজের হতে হবে।
৩. রিমোটে স্মার্ট ফাংশন গুলো শুধু মাত্র স্মার্ট টিভির ক্ষেত্রে কার্যকরী। (যেমন: YouTube) 
৪. রিমোটের যেকোন বাটনের কার্যকারীতা ব্যবহৃত টিভির অপারেটিং সিস্টেমে থাকা প্রোগ্রামের উপর নির্ভরশীল। যে কারনে কখনও কখনও রিমোটের সকল বাটন কাজ নাও করতে পারে।
৫. রিমোটটি সর্বোচ্চ ৮ মিটার দূর থেকে ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রয়োজনে টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন।

ব্র্যান্ড	পেয়ারিং কোড
Walton & GRUNDIG-1	Power+400/437/ 441/420/438
Vision K series	Power+401
Vision (C Series, 32E2N Pro, 32V7, 32V9, 32P10, 32P20, 32P30,32M02, 32M02S, 32S2N Pro, 24N01, 24J01, 32J01, 32S3N, 32J01S, 32S3A smart)	Power+402
Vision T series, TCL smart	Power+403
Vision T series, TCL Basic	Power+404
Vision (32H02, 32H02S, 32X20, 32X30 40H01, 40H02, 43X20, 43X30, 32X21S 32E2N, 32M01, 32M02, W-series)	Power+405
Vision A series	Power+406
Vision (G series/24S1, 32S1, 32S2S 32S1 Neo, 32S1 Pro)	Power+407
Marcel	Power+408
Express Luck	Power+409
LG, 32F22S, 32HM1	Power+40A/411
Samsung	Power+40B/414
Sony	Power+40C/417
Konka Smart	Power+40D/434
Sharp	Power+410
Panasonic	Power+412
Philips	Power+413
Singer	Power+415/440
Minister	Power+416/439
Toshiba Smart	Power+418
32S2S, 43Q2S, 50Q2S, 55Q2S, 32CS15 43G3S, 50G3S pro, 55G3S Pro, 43E3S	Power+419/433
Conion Smart	Power+421
MyChoice Smart	Power+422
24G04, Jamuna	Power+423
LED 2207 Smart, Rangs	Power+424
M01S	Power+425
AOC	Power+426
Vision G series, CVTE Master	Power+427
Haier	Power+428
MyOne	Power+429/430
Nova	Power+431
SANSUI	Power+432
Vision G Series & PQ series, Skyworth, 43RN1	Power+433
TCL	Power+434
Toshiba & JVC	Power+435
Vision W01S	Power+436
Local Spare	Power+442
Chinese_Master_LED	Power+443
Golden Plus	Power+444
Hamim	Power+445
Akash DTH	Power+446
CRT-Common_Chinese_Master	Power+447
32E10S, 32M03S, 32E50, 43E40Z	Power+448
24K10, 24K10S, 32K10S, 32M03	Power+449-451
32N10,32HS1,32E20/E30/E40/E50,43E40Z	Power+452/453
24CS15,24CS24	Power+454/423
32C10	Power+455
32M04	Power+456
32Z10	Power+461
32CS24	Power+462
42V14, 24G04	Power+463
32V11	Power+464
42V12	Power+465